



# Lovtidende A

2011

Udgivet den 30. juni 2011

29. juni 2011.

Nr. 783.

## Bekendtgørelse om måling af elektricitet i slutforbruget<sup>1)</sup>

I medfør af § 22, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbe-  
kendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov  
nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i hen-  
hold til § 92:

### *Anvendelsesområde*

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tekniske krav til direkte til-  
sluttede elmålere, som kan fjernaflæses, og som netvirksom-  
heder af egen drift opsætter hos slutbrugere af elektricitet.

### *Krav til målere vedrørende indhentning af data m.v.*

§ 2. Måleren skal kunne

- 1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollekti-  
ve elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert  
15. minut,
- 2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et  
fjernaflæsningssystem,
- 3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning og
- 4) registrere forsyningsafbud hos forbrugeren og på fore-  
spørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata.

### *Krav til målere vedrørende formidling af data*

§ 3. Måleren skal være i stand til at videreformidle målte  
data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tids-  
serier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Måleren  
skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede  
værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle  
elektriske effekt.

§ 4. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksom-  
heden skal kunne justeres og tilpasses selskabernes afreg-  
nings- og faktureringsrutiner i henhold til gældende mar-  
kedsforskrifter udstedt af Energinet.dk.

Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra  
måleren af netvirksomheden.

### *Eksterne enheder*

§ 5. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne stan-  
darder at tilkoble eksterne enheder til måleren og løbende  
udtage forbrugsrelevante data, jf. § 3.

Stk. 2. Overførsel af målte data skal være sikret via kryp-  
tering eller lignende.

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foreta-  
ges af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Net-  
virksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eks-  
tern af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren  
unødige ekstraomkostninger.

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for net-  
virksomheders brug af måleren.

### *Straf*

§ 6. Med bøde straffes den netvirksomhed, der opsætter  
en måler omfattet af § 1, som ikke opfylder de oplyste  
krav i §§ 2-5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-  
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

### *Ikrafttrædelse*

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelsens krav finder ikke anvendelse på  
elmålere omfattet af § 1, såfremt netvirksomheden har opsat  
dem eller afgivet bindende ordre på dem inden bekendtgø-  
relsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelsens krav finder ligeledes ikke anvendelse ved udskiftning af enkelte defekte samt tilslutning af nye målere, der indgår i målersystemer med fjernaflæste målere, der er etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Såfremt en netvirksomhed, der har installeret målersystemer med fjernaflæste målere, der jf. stk. 2 ikke omfattes af bekendtgørelsens krav, opkøber eller fusionerer med en netvirksomhed, hvorved det samlede antal målere i det nye forsyningsområde maksimalt øges med 25 pct., vil målerne fra den opkøbte eller ikke-fortsættende virksomhed kunne undtages fra bekendtgørelsens krav.

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

*Energistyrelsen, den 29. juni 2011*

IB LARSEN

/ Flemming G. Nielsen